

HYFIOO DM-100

Síťový Hi-Fi streamer a digitální transport - český návod k obsluze

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Přístroj neotevírejte a nerozebírejte. Používejte odpovídající napájecí kabel. Zařízení neprovozujte v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí. Výrobce výslovně uvádí, že do rozšiřující paměťové pozice nemá být použita kapacita vyšší než 4 TB.

Obsah balení

HYFIOO DM-100 streamer x 1 • dálkový ovladač x 1 • Wi-Fi / Bluetooth anténa x 3 • napájecí kabel x 1 • návod / záruční karta x 1

Přední a zadní panel

1	Otočný ovladač	Nastavení hlasitosti; stiskem ztlumení (Mute).
2	Power	Zapnutí přístroje.
3	Panel / displej	Přechod na aktuální přehrávání; zobrazení informací o audiosignálu; následně návrat do aktuální aplikace.
4	Multitasking	Přepínání úloh.
5	Home	Domovská obrazovka.
6	Return	Zpět.
7	COAX	Koaxiální digitální výstup.
8	OPT	Optický digitální výstup.
9	HDMI	HDMI výstup.
10	USB	USB výstup.
11	USB	USB výstup.
12	USB-C	Type-C výstup.
13	RESET	Obnovení továrního nastavení - při zapnutí podržet přibližně 6 sekund.
14	LAN	Gigabit Ethernet; podle manuálu je při použití Wi-Fi nutné kabelovou síť odpojit.
15	Napájení	Síťový napájecí vstup.
16	Hlavní vypínač	Síťový vypínač přístroje.

Dálkové ovládání

1	Power	Zapnutí/vypnutí, restart, vypnutí obrazovky nebo časované vypnutí.
2	Kurzor	Kurzor.
3	Home	Domovská obrazovka.
4	Nahoru	Pohyb nahoru.
5	Vlevo	Pohyb vlevo.
6	OK	Potvrzení.
7	Dolů	Pohyb dolů.
8	Vpravo / klik	Pohyb vpravo / pravé kliknutí.
9	Install / Uninstall	Instalace / odinstalace softwaru.
10	Return	Zpět.
11	Time out	Časovač.
12	VOL +	Zvýšení hlasitosti.
13	FN	Vlastní / výchozí vypnutí obrazovky.
14	VOL -	Snížení hlasitosti.
15	Next	Další skladba.
16	Previous	Předchozí skladba.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Displej	LCD Full HD, 5,5" dotykový; 1080 x 1920 (FHD); automatická i softwarová rotace obrazu
HDMI	4K/60 Hz video; externí monitor; HDMI audio až 24 bit / 192 kHz
Operační systém	Android 14
Procesor	RK3568
Paměť	8 GB RAM / 64 GB ROM
Jazyky UI	čínština, angličtina, němčina, francouzština, ruština, japonština, korejština, vietnamština a další
Síť	Gigabit LAN 1000/100/10 Mb/s; Wi-Fi 6, 2,4/5 GHz
Síťové funkce	NAS LAN sdílení/přehrávání/přenos souborů; DLNA; AirPlay
Ovládání	Android/iOS aplikace, Windows; podle manuálu i screen mirroring
Streamovací služby	Apple Music, TIDAL, Spotify a další; globální bypass SRC
Rozšíření úložiště	M.2; max. 4 TB
TF karta	podpora až 1 TB; exFAT, FAT32, NTFS
USB / přenos dat	2 x USB 3.0; OTG 2.0
USB DAC OUT	až PCM 32 bit / 768 kHz; DSD512; D2P, DoP, Native
IIS audio OUT	až PCM 24 bit / 192 kHz; DSD D2P/DoP; RJ45 port
COAX / OPT	až PCM 24 bit / 192 kHz; DSD D2P/DoP
Bluetooth	Qualcomm QCC3083; příjem i vysílání
BT kodeky - RX	SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC (až 96 kHz)
BT kodeky - TX	SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC (až 48 kHz)
Formáty	DSD64-DSD1024; DFF/DSF/ISO/DSD/IST; APE 44,1-768 kHz; DXD/WAV/FLAC/AIFF/ALAC/MP3/MP2 až 8-768 kHz
CUE	podpora CUE, výběr skladeb, rychlé převíjení
CD	USB/M.2 optická mechanika: přehrávání a kopírování CD
Cloud	Baidu Netdisk, Dropbox, OneDrive
Sériová komunikace	vzorkovací frekvence a datový formát lze zobrazit přes sériový port
GPIO / IIC	systémové rezervy pro sekundární vývoj

Přehrávání a správa hudby

DM-100 podle originálního manuálu podporuje automatické prohledání hudebních souborů a vytváření alb, kategorií podle interpreta, žánru apod., vlastní kategorie, playlisty a oblíbené položky. Podporováno je vyhledávání a běžné editační funkce.

Zobrazení přehrávání

Podporováno je zobrazení obalu alba z interního/externího úložiště, integrované i externí texty skladeb, vzorkovací frekvence a další informace o přehrávání.

Režimy přehrávání

K dispozici je sekvenční přehrávání, náhodné přehrávání, opakování jedné skladby a opakování všech skladeb. Manuál uvádí podporu NAS, streamovacího serveru a síťového disku, přeskokování složek a rychlý návrat do zdrojové aplikace.

Bluetooth

Zařízení podporuje Bluetooth QCC3083 v režimu příjmu i vysílání. Přijímat lze mimo jiné LDAC až do 96 kHz; podporovány jsou také SBC, AAC, aptX, aptX HD a aptX Adaptive.

Digitální výstupy

USB audio výstup podle manuálu podporuje až PCM 32 bit / 768 kHz a DSD512 v režimech D2P, DoP a Native. Koaxiální a optický výstup podporují PCM až 24 bit / 192 kHz a DSD přes D2P/DoP. HDMI podporuje až 24 bit / 192 kHz audio a 4K/60 Hz video.

Připojení a ovládání

Pro síťové ovládání mějte DM-100 a mobilní zařízení ve stejné síti. Originální manuál uvádí stažení příslušné aplikace pomocí QR kódu. Při použití kabelové sítě připojte Ethernet; při použití Wi-Fi se podle manuálu kabelová síť odpojuje.

Časté dotazy

Jak zařízení připojit a ovládat?

DM-100 a telefon musí být ve stejné síti. Nainstalujte příslušnou aplikaci a zařízení připojte. Ovládání mimo dosah sítě není možné. Při Wi-Fi připojení se podle manuálu odpojuje kabelová síť.

Přehrávání se seká nebo ukládá do vyrovnávací paměti

Zkontrolujte síťové připojení, zejména uvolněný Ethernet kabel nebo chybějící Wi-Fi spojení. Při slabém signálu změňte síť. Vymažte mezipaměť na pozadí nebo zařízení restartujte.

Po připojení kabelů není slyšet zvuk

Zkontrolujte kabeláž a zvolený výstupní režim. Ověřte hlasitost a případné ztlumení nebo pozastavení zdroje.

Jak aktualizovat systém?

Nové verze jsou podle manuálu distribuovány automaticky; po nabídnutí aktualizace stáhněte nejnovější verzi.

Bezpečnostní pokyny

Neotevírejte kryt bez oprávnění. Používejte odpovídající napájecí kabel. Zařízení neprovozujte při vysoké teplotě nebo vlhkosti. Do rozšiřujících paměťové pozice nepoužívejte kapacitu vyšší než 4 TB.

Záruka dle originálního manuálu

Originální manuál uvádí možnost vrácení nebo výměny do 7 dnů při závadě za běžného používání a jednoletý bezplatný záruční servis. Záruka se podle výrobce nevztahuje zejména na poškození způsobené člověkem nebo nesprávnou obsluhou, neautorizovanou demontáží či úpravami, uplynutím záruční doby, chybějícím dokladem o nákupu a poškozením způsobeným nehodou nebo vlivy prostředí. Zákonná práva spotřebitele tím nejsou dotčena.

Výrobce

Shenzhen Yima Technology Co., Ltd.

Web uvedený v manuálu: www.aiyima.com

Podpora HYFIOO: support@hyfioo.com